



LiIon ready for
8.4V 2.5A 0.0h

Der Charger One verfügt über vier verschiedene Ladeprogramme. Per Tastendruck kann man das jeweilige Programm auswählen.

charge
8.4V 2.5A 0.0A

1. Li-Ion Ladeprogramm (Standardprogramm)

Dieses Programm dient zum Laden des Akkus. Sobald das Display "Full" anzeigt ist der Akku vollständig geladen.

discharge
8.4V 2.5A 0.0h

2. Li-Ion Entladeprogramm

Mit Hilfe des "Discharge" Programmes können Sie Ihren Akku vollständig entladen. Die entnommene Kapazität wird dann auf dem Display angezeigt. **Achtung** Akku nicht leer lagern!!!

discharge/charge
8.4V 2.5A 0.0h

3. Entlade- und Ladeprogramm

Der Akku wird zuerst komplett entladen und dann voll aufgeladen. Dieses Programm verwendet man zum Beispiel nach einer Akku-Kalibrierung.

50% charge
8.4V 2.5A 0.0A

4. 50% Storage Programm

Der Akku wird genau auf 50 % seiner Kapazität geladen. Ideal zur Lagerung des Akkus über einen längeren Zeitraum.

LiIon ready for
8.4V 2.5A 0.0h

The Charger One comes with four different charging modes. At the push of the button you can switch between these. Underneath you find a short description of every mode.

charge
8.4V 2.5A 0.0A

1. Li-Ion "charging" mode (standard program)

The Charger One ends the charging process automatically when the battery is fully charged. The display will show "Full".

discharge
8.4V 2.5A 0.0h

2. Li-Ion "discharge" mode

To discharge the battery. The display show's you the discharged capacity.

Attention: Do not store empty batteries!!!

discharge/charge
8.4V 2.5A 0.0h

3. Li-Ion "discharge/charge" mode

This Mode gives you the possibility to discharge and charge the battery in one step. This program is used for example after calibrating a battery.

50% charge
8.4V 2.5A 0.0A

4. Li-Ion "50 % storage" mode

With this program the battery will be charged to 50% of the capacity. This is perfect for storing the battery over a longer period of time.